



BT
telecomando



DVB S2 T2 C 2USB



Ricevitore combinato per TV satellitare, terrestre e via cavo

- Ricezione di canali Full HD
- Scalatura del segnale PAL alla risoluzione di 720p o 1080p
- Supporto per televideo e sottotitoli
- Supporto per DiSEqC 1.0, 1.1, Unicable e DiSEqC 1.2, USALS
- Supporto MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 10bit
- Supporto Dolby Digital Plus (E-AC-3)
- Compatibile con i sistemi DVB-S/S2, DVB-C/DVB-T/T2
- Lettore di schede per pay TV
- Presa CA



1 2 3 4 5 6

Ingressi/uscite

1. **INGRESSO ANT**
2. **INGRESSO LNB**
3. **LAN**
4. **Letto di schede CA**
5. **HDMI**
6. **SCART**

Descrizione del prodotto

Ferguson Ariva 175 Combo è un ricevitore universale che offre l'accesso sia alla TV satellitare nello standard DVB-S2 sia alla televisione digitale terrestre trasmessa nello standard DVB-T. Il decoder è anche compatibile con lo standard **DVB-T2** codificato con il codec **H.265/HEVC 10bit**, una nuova generazione di trasmissioni televisive che offre una migliore qualità e copertura dei programmi trasmessi nello standard DVB-T2. Ferguson Ariva 175 Combo supporta anche lo standard **Dolby Digital Plus (E-AC-3)**, necessario per il corretto funzionamento del DVB-T2 in molti paesi. Il dispositivo, dotato di due sintonizzatori, consente contemporaneamente di guardare un canale e registrarne degli altri. Gli elevati valori funzionali di Ariva 175 Combo vanno di pari passo con il basso consumo energetico (il consumo di energia in modalità standby non supera 0,5 W).

Ferguson Ariva 175 Combo è un vero e proprio centro multimediale per la vostra casa. Un'ampia gamma di contenitori e codec supportati garantisce una riproduzione senza problemi della maggior parte dei file multimediali.



Pannello frontale

1. **Display:** arancione, quattro cifre
2. **Tasti:** Canale -, Canale +, Standby
3. **2 x USB (pannello laterale)**
4. **S/PDIF**

Telecomando

Il ricevitore Ferguson Ariva 175 Combo viene fornito con un telecomando estremamente comodo e intuitivo con il simbolo RCU-76. Grazie alla connettività Bluetooth, è possibile controllare il ricevitore da qualsiasi punto della stanza senza dover "puntare" il ricevitore.



Specifiche tecniche

• Funzioni principali

- Tipo di decoder: Combo DVB-T2+S2+C+CA+Radio
- Chip principale: MM2230-MC
- Frequenza del processore: 576MHz
- Memoria flash: 8MB
- Memoria SDRAM: 1GB
- Interfaccia: LNB IN, ANT IN, LAN, HDMI, SCART, DC IN, 2xUSB, S/PDIF
- Caratteristiche aggiuntive: TouTube, YouPorn
- Modulo: CONAX

• Sintonizzatore DVB-S2

- Tipo di sintonizzatore: TS6011
- Demodulatore S2: integrato nel chip principale
- Gamma di frequenza: VHF: 174 ~ 230MHz, UHF: 470 ~ 862MHz
- Impedenza di ingresso: 75Ω
- Potenza e polarizzazione LNB: 13V/18V, verticale/orizzontale
- Gamma del livello di ingresso: -65 ~ -25dBm
- In loop: No

• Sintonizzatore DVB-T2

- Tipo di sintonizzatore: TC6800
- Demodulatore T2: COFDM (QPSK/QAM16/QAM64/256QAM), Supporta tutte e cinque le modalità QAM (16/32/64/128QAM/256QAM)
- Gamma di frequenza: 47-862MHz
- Impedenza di ingresso: 75Ohm sbilanciato
- Alimentazione dell'antenna: 5V
- In loop: No

• Decodifica video

- Decodifica video: H.265 10bit/HEVC, MPEG-2 SD/HD (MP@HL), MPEG-4 H.264/AVS SD/HD, JPEG, BMP, PNG, Motion JPEG, AVI, VOB, MOV, MKV
- Rapporto d'aspetto: 4:3, 16:9, Auto
- Risoluzione video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

• Decodifica audio

- Decodifica audio: multistandard: MPEG-1/2 Layer I/II/III, Dolby AC3/AC3+, downmix multicanale a 2 canali per tutti i formati
- Modalità audio: stereo/sinistra/destra
- Frequenza di campionamento: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz

• Uscita audio/video

- HDMI: 1.4a con supporto CEC
- Larghezza di banda video: 10,2 Gpbs
- Impedenza video: 30mΩ max
- Livello di tensione video: 5 V
- Gamma di frequenza audio: 20Hz-20KHz
- Impedenza audio: 30mΩ max
- Livello di tensione audio: 5 V

• Caratteristiche del software

- MPEG: H.265/HEVC/H.264/MPEG-4/AVS
TV digitale ad alta definizione
- Tipo CA: Multicast
- SCPC/MCPC: Sì
- PAL/NTSC: Sì
- Numero di canali: 5000
- Preferiti: 16
- Lingua dell'interfaccia: Inglese/francese/ russo/portoghese/lettone/tedesco/italiano/ spagnolo/polacco/croato/slovacco/ceco
- EPG: 7 giorni
- PGI
- Colore dell'interfaccia: Blu 16bit
- Rete: Sì, con cavo e dongle Wi-Fi (sono supportati i chipset MTK7601, RTL8188, MTK5370)
- DiSEqC: DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
- Modifica dei canali: Sì
- Controllo parentale: Sì
- Menu di facile utilizzo: Sì
- Aggiornamento software: tramite porta USB
- Timer: Sì (max 20)
- Supporto sottotitoli: Sì
- Supporto televideo: Sì
- Salva elenco canali: Sì
- Ordinamento lista canali: Sì
- MutePicture: No
- Supporto supporti USB: Sì (FAT16/FAT32/NTFS)
- Visualizzazione delle cartelle: Sì
- Interfaccia HDMI: Sì
- Giochi: No
- Registrazione: Sì

• Alimentazione, caratteristiche fisiche, certificazione

- Alimentazione: 12V/1.2A
- Consumo massimo di energia: 5W
- Temperatura di lavoro: 0 ~ 45°C
- Temperatura di stoccaggio: 0 ~ 45°C
- Umidità: da 0 a 80%
- Consumo di energia in modalità sleep: ≤0,5W
- Dimensioni: 141 * 95 * 30 mm
- RoHS: Sì
- Certificati: CE, ROHS

• Accessori

- Telecomando: Bluetooth
- Cavo HDMI: 1
- Adattatore AC: 12V, 1,2A



EAN: 5907115003962
Confezione: 20 pezzi



supporto per ricevitore
venduto separatamente



Supporto per il montaggio del ricevitore Ariva 175 Combo montaggio a parete | montaggio sul televisore

- Soluzione completa per il montaggio del ricevitore
- Montaggio a parete o altra superficie con viti
- Montaggio alla TV con nastro biadesivo
- Protegge il ricevitore
- Controllo senza problemi del ricevitore tramite un telecomando Bluetooth