



Bluetooth
Control remoto

**DVB S2 T2 C 2USB**

Receptor combo para TV satélite, terrestre y por cable

- Recepción de canales Full HD de alta definición
- Escalado PAL a 720p o 1080p
- Soporte de teletexto y subtítulos
- Soporta DiSEqC 1.0, 1.1, Unicable una vez DiSEqC 1.2, USALS
- Soporta MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 10bit
- Soporta Dolby Digital Plus (E-AC-3)
- Radio por Internet MP3
- Compatible con sistemas DVB-S/S2, DVB-C/DVB-T/T2
- Lector de tarjetas para TV de paga
- Ranura CI de interfaz común



1 2 3 4 5 6

Entradas/salidas

1. **ANT IN**
2. **LNB IN**
3. **LAN**
4. **Lector de tarjetas CA**
5. **HDMI**
6. **EUROCONECTOR**

Descripción

Ferguson Ariva 175 Combo es un receptor universal que ofrece acceso tanto a la televisión de satélite en el estándar **DVB-S2**, como a la televisión digital terrestre transmitida en el estándar DVB-T o por cable. El decodificador también es compatible con el estándar **DVB-T2** con el códec **H.265/HEVC de 10 bits**, una nueva generación de transmisión de televisión, que ofrece una mejor calidad y cobertura de los programas emitidos en el estándar DVB-T2. Ferguson Ariva 175 Combo también es compatible con **Dolby Digital Plus (E-AC-3)**, que es necesario para el soporte adecuado de DVB-T2 en muchos países. El dispositivo, que ha sido equipado con dos sintonizadores, te permite ver uno simultáneamente y grabar el contenido del otro canal visto. Las altas cualidades funcionales del Ariva 175 Combo van de la mano con un bajo consumo de energía (el consumo de energía en espera no supera los 0.5W).

Ferguson Ariva 175 Combo es un verdadero centro multimedia para su hogar. Una amplia gama de contenedores y códecs compatibles garantizará una reproducción sin problemas de la mayoría de los archivos multimedia.



Panel frontal

1. **Pantalla:** Naranja, cuatro dígitos
2. **Teclas:** Canal -, Canal +, Modo de espera
3. **2 x USB** (panel lateral)
4. **S/PDIF**

Pilot

El receptor Ferguson Ariva 175 Combo viene con un control remoto RCU-76 extremadamente conveniente e intuitivo. Gracias a la conectividad Bluetooth, puede controlar el receptor desde cualquier lugar de la habitación sin la necesidad de „apuntar” al receptor.



Especificaciones técnicas

- **Características principales**
 - Tipo de decodificador: Combo DVB-T2 + S2 + C + CA + Radio
 - Chip principal: MM2230-MC
 - Frecuencia de CPU: 576MHz
 - Memoria flash: 8MB
 - SDRAM: 1 GB
 - Interfaz: LNB IN, ANT IN, LAN, HDMI, SCART, DC IN, 2xUSB, S / PDIF
 - Características adicionales: YouTube, YouPorn
 - Módulo: CONAX
- **Sintonizador DVB-S2**
 - Tipo de sintonizador: TS6011
 - Demodulador S2: Integrado en el chip principal
 - Rango de frecuencia: VHF: 174 ~ 230MHz, UHF: 470 ~ 862MHz
 - Impedancia de entrada: 75Ω
 - Fuente de alimentación y polarización LNB: 13V/18V, vertical/horizontal
 - Rango de nivel de entrada: -65 ~ -25dBm
 - Bucle: No
- **Sintonizador DVB-T2**
 - Tipo de sintonizador: TC6800
 - Demodulador T2: COFDM (QPSK / QAM16 / QAM64 / 256QAM), admite los cinco modos QAM (16/32/64/128QAM / 256 QAM)
 - Rango de frecuencia: 47-862MHz
 - Impedancia de entrada: 75Ω desequilibrado
 - Fuente de alimentación de la antena: 5V
 - Bucle: No
- **Decodificación de vídeo**
 - Decodificación de vídeo: H.26510bit/HEVC, MPEG-2 SD/HD (MP@HL), MPEG-4 H.264/AVS SD/HD, JPEG, BMP, PNG, Motion JPEG, AVI, VOB, MOV, MKV
 - Relación de aspecto: 4:3, 16:9, Auto
 - Resolución de vídeo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- **Decodificación de audio**
 - Decodificación de audio multicadena: MPEG-1/2 Layer I/II/III, Dolby AC3/AC3+, Multi-channel downmix a 2-channel para todos los formatos
 - Modo de sonido: estéreo / izquierda / derecha
 - Frecuencia de muestreo: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
- **Salida de audio/vídeo**
 - HDMI: 1.4a con soporteCEC
 - Ancho de banda de vídeo: 10.2Gpbs
 - Impedancia de vídeo: 30mΩ max
 - Nivel de voltaje de vídeo: 5V
 - Rango de frecuencia de sonido: 20Hz-20KHz
 - Impedancia de audio : 30mΩ max
 - Nivel de voltaje de audio: 5V
- **Características del software**
 - MPEG: H.265/HEVC/H.264/MPEG-4/AVS TVdigital de alta definición
 - Tipo de CA: Multidifusión
 - SCPC/MCPC: Sí
 - PAL/NTSC: Sí
 - Número de canales: 5000
 - Favoritos: 16
 - Idioma de la interfaz: inglés / francés / ruso / portugués / letón / alemán / italiano / español / polaco / croata / eslovaco / checo
 - EPG: 7 días
 - Cerdo
 - jsu interfe color: azul 16bit
 - Red: Sí, cableado y Wi-Fi dongle (MTK7601, RTL8188, MTK5370 chips compatibles)
 - DiSEqC: DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
 - Edición de canales: Sí
 - Control parental: Sí
 - Menú fácil de usar: Sí
 - Actualización de software: a través del puerto USB
 - Temporizadores: Sí (máx. 20)
 - Soporte de subtítulos: Sí
 - Soporte de teletexto: Sí
 - Guardar la lista de canales: Sí
 - Ordenar lista de canales: Sí
 - MultiPicture: No
 - Soporte de medios USB: Sí (FAT16 / FAT32 / NTFS)
 - Previsualización de carpetas: Sí
 - Interfaz HDMI: Sí
 - Juegos: No
 - Grabación: Sí
- **Potencia, características físicas, certificación**
 - Fuente de alimentación: 12V / 1.2A
 - Consumo máximo de energía: 5W
 - Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 45 °C
 - Temperatura de almacenamiento: 0 ~ 45 °C
 - Humedad: 0 a 80%
 - Consumo de energía en modo de suspensión: ≤0.5W
 - Dimensiones: 141*95*30mm
 - RoHS: Sí
 - Certificados: CE, ROHS
- **Accesorio**
 - Control remoto: Bluetooth
 - Cable HDMI: 1
 - Adaptador de CA: 12V, 1,2A



EAN: 5907115003962
Embalaje: 20 piezas



el soporte del receptor
se vende por separado

Soporte para montar el receptor Combo Ariva 175

montaje en la pared | montaje al televisor

- Solución completa para el montaje del receptor
- Montaje en una pared u otra superficie con tornillos
- Montaje en el televisor con cinta de doble cara
- Asegura el receptor
- Control sin problemas del receptor usando un control remoto Bluetooth