

**BT**  
pilot**DVB S2 T2 C 2USB**

## Odbiornik combo telewizji satelitarnej, naziemnej i kablowej

- Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości Full HD
- Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p lub 1080p
- Obsługa teletekstu i napisów ekranowych
- Obsługa DiSEqC 1.0, 1.1, Unicable oraz DiSEqC 1.2, USALS
- Obsługa MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 10bit
- Obsługa Dolby Digital Plus (E-AC-3)
- Kompatybilny z systemami DVB-S/S2, DVB-C/DVB-T/T2
- Czytnik kart dla płatnych telewizji
- Gniazdo CA



1 2 3 4 5 6

## Wejścia/wyjścia

1. **ANT IN**
2. **LNB IN**
3. **LAN**
4. **Czytnik kart CA**
5. **HDMI**
6. **SCART**

## Opis

Ferguson Ariva 175 Combo to uniwersalny odbiornik oferujący dostęp zarówno do telewizji satelitarnej w standardzie **DVB-S2**, jak i naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w standardzie DVB-T. Dekoder jest także kompatybilny ze standardem **DVB-T2** kodowanym kodekiem **H.265/HEVC 10bit** - nową generacją transmisji telewizyjnej, oferującą lepszą jakość i zasięg programów nadawanych w standardzie DVB-T2. Ferguson Ariva 175 Combo obsługuje także standard **Dolby Digital Plus (E-AC-3)**, niezbędny do prawidłowej obsługi DVB-T2 w wielu krajach. Urządzenie, które zostało wyposażone w dwie głowice, pozwala na jednoczesne oglądanie jednego i nagrywanie treści drugiego z oglądanych kanałów. Wysokie walory funkcjonalne Ariva 175 Combo idą w parze z niskim zużyciem energii (pobór prądu w stanie czuwania nie przekracza 0,5W).

Ferguson Ariva 175 Combo to prawdziwe centrum multimedialne dla Twojego domu. Szeroka gama obsługiwanych kontenerów i kodeków zapewni bezproblemowe odtwarzanie większości plików multimedialnych.



## Panel przedni

1. **Wyświetlacz:** pomarańczowy, czterocyfrowy
2. **Klawisze:** Kanał -, Kanał+, Tryb czuwania/Standby
3. **2 x USB (panel boczny)**
4. **S/PDIF**

## Pilot

Odbiornik Ferguson Ariva 175 Combo dostarczany jest z wyjątkowo wygodnym i intuicyjnym w obsłudze pilotem o symbolu RCU-76. Dzięki łączności Bluetooth można sterować odbiornikiem z dowolnego miejsca w pomieszczeniu bez potrzeby „celowania” w odbiornik.



## Specyfikacja techniczna

- **Główne funkcje**
  - Rodzaj dekodera: Combo DVB-T2+S2+C+CA+Radio
  - Główny chip: MM2230-MC
  - Częstotliwość procesora: 576MHz
  - Pamięć flash: 8MB
  - Pamięć SDRAM: 1GB
  - Interfejs: LNB IN, ANT IN, LAN, HDMI, SCART, DC IN, 2xUSB, S/PDIF
  - Dodatkowe funkcje: TouTube, YouPorn
  - Moduł: CONAX
- **Tuner DVB-S2**
  - Rodzaj tunera: TS6011
  - Demodulator S2: Wbudowany w główny chip
  - Zakres częstotliwości: VHF: 174~230MHz, UHF: 470~862MHz
  - Impedancja wejściowa: 75Ω
  - Zasilanie i polaryzacja LNB: 13V/18V, Pionowo/Poziomo
  - Zakres poziomu wejściowego: -65 ~ -25dBm
  - Zapętlony: Nie
- **Tuner DVB-T2**
  - Rodzaj tunera: TC6800
  - Demodulator T2: COFDM (QPSK/QAM16/QAM64/256QAM), Obsługuje wszystkie pięć trybów QAM (16/32/64/128QAM/256 QAM)
  - Zakres częstotliwości: 47-862MHz
  - Impedancja wejściowa: 75Ohms niezrównoważony
  - Zasilanie anteny: 5V
  - Zapętlony: Nie
- **Dekodowanie wideo**
  - Dekodowanie wideo: H.265 10bit/HEVC, MPEG-2 SD/HD (MP@HL), MPEG-4 H.264/AVS SD/HD, JPEG, BMP, PNG, Motion JPEG, AVI, VOB, MOV, MKV
  - Współczynnik proporcji: 4:3, 16:9, Auto
  - Rozdzielczość wideo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- **Dekodowanie audio**
  - Dekodowanie audio: Wielostandardowe dekodowanie dźwięku: MPEG-1/2 Layer I/II/III, Dolby AC3/AC3+, Wielokanałowy downmix do 2-kanałowego dla wszystkich formatów
  - Tryb dźwięku: stereo / lewy / prawy
  - Częstotliwość próbkowania: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
- **Wyjście Audio/Wideo**
  - HDMI: 1.4a ze wsparciem CEC
  - Przepustowość wideo: 10.2Gbps
  - Impedancja wideo: 30mΩ max
  - Poziom napięcia wideo: 5V
  - Zakres częstotliwości dźwięku: 20Hz-20KHz
  - Impedancja audio: 30mΩ max
  - Poziom napięcia audio: 5V
- **Funkcje oprogramowania**
  - MPEG: H.265/HEVC/H.264/MPEG-4/AVS High Definition Digital TV
  - CA Type: Multicast
  - SCPC/MCPC: Tak
  - PAL/NTSC: Tak
  - Ilość kanałów: 5000
  - Ulubione: 16
  - Język interfejsu: angielski/francuski/rosyjski/portugalski/totewski/niemiecki/włoski/hiszpański/polski/chorwacki/słowacki/czeski
  - EPG: 7 dni
  - PIG
  - Kolor interfejsu: Niebieski 16bit
  - Sieć: Tak, przewodowa i dongiel Wi-Fi (obsługiwane układy MTK7601, RTL8188, MTK5370)
  - DiSEqC: DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
  - Edycja kanałów: Tak
  - Kontrola rodzicielska: Tak
  - Łatwe w użyciu menu: Tak
  - Aktualizacja oprogramowania: Za pomocą portu USB
  - Timery: Tak (max 20)
  - Obsługa napisów: Tak
  - Obsługa telegazety: Tak
  - Zapisywanie listy kanałów: Tak
  - Sortowanie listy kanałów: Tak
  - MutiPicture: Nie
  - Obsługa nośników USB: Tak (FAT16/FAT32/NTFS)
  - Pregładanie folderów: Tak
  - Interfejs HDMI: Tak
  - Gry: Nie
  - Nagrywanie: Tak
- **Zasilanie, cechy fizyczne, certyfikacja**
  - Zasilanie: 12V/1.2A
  - Maksymalny pobór mocy: 5W
  - Temperatura pracy: 0 ~ 45°C
  - Temperatura przechowywania: 0 ~ 45°C
  - Wilgotność: 0 do 80%
  - Pobór mocy w trybie uśpienia: ≤0.5W
  - Wymiary: 141\*95\*30mm
  - RoHS: Tak
  - Certyfikaty: CE, ROHS
- **Akcesoria**
  - Pilot zdalnego sterowania: Bluetooth
  - Kabel HDMI: 1
  - Zasilacz sieciowy: 12V, 1,2A



**EAN: 5907115003962**  
**Pakowanie: 20 szt.**



uchwyt do odbiornika  
sprzedawany osobno



## Uchwyt do montażu odbiornika Ariva 175 Combo

montaż do ściany | montaż do telewizora

- Kompletne rozwiązanie do montażu odbiornika
- Montaż do ściany lub innej powierzchni za pomocą śrub
- Montaż do telewizora za pomocą taśmy dwustronnej
- Zabezpiecza odbiornik
- Bezproblemowe sterowanie odbiornikiem za pomocą pilota Bluetooth