Edycja listy kanałów w Ariva HDcombo

1. Uruchamiamy ChannelEditor_V1.0.8.exe

atellit	te			Transp	onder						
Id	East	Name		Id	Freq.	SR.	Pol	FEC	Ante	Pilot	Mode
ervice	e								Show All C	hannei	
No.	TYPE	TYPE Name.		E Name. Sat ID V_Pid A_Pid PCR.		PCR_	Pid	id SID		CA Mode Fav	
Interr	na										
Id.	Low_fr	req High_freq	Center_freq	Lnb_type	Lnb_p	ower	Lnb_volta	ge t	oneburst	com	mitted 10

- 2. Naciskamy "Open", wybieramy rodzaj plików *.usb.
- 3. Wybieramy plik z zapisaną wcześniej w odbiorniku listą kanałów i naciskamy "Open"

Upen		_	
Look in:	🌗 Ariva_HDcombo_Editor 🛛 👻	G 🜶 🖻 🖽 -	
Name	*	Date modified	Т
HDco	ombo_Cyfra_channel_list_2011_11_14v2	2011-11-14 11:17	U:
•	III		Þ
File <u>n</u> ame: Files of typ	HDcombo_Cyfra_channel_list_2011_11. e: FK-Combo(*.usb)	_14v2.L Open Cancel	

4. Pojawi się okno z wyborem konfiguracji obiornika. Wybieramy plik "HDcombo.cfg" - znajduje się on w folderze z edytorem.

🛕 Open		X	<u> </u>			
Look in:	Ariva_HDcombo_Editor	- G 🗊 📂 🖽 -				
Name	*	Date modified	Ту			
HDco	ombo.cfg	2010-06-08 13:20	CI			
•	m		F			
File <u>n</u> ame:		Open	ן נ			
Files of typ	e: Machine Model(*.cfg)	▼ Cancel				

5. Aby wyświetlić listę kanałów właczamy opcję "Show All Channel"



6. Ustawienia wybranego kanału można zmieniać po klieknięciu na nim prawym klawiszem myszy i wybraniu "Edit"

Service No:	8	CA Moo	le 🔳 Lock
Service Name:	Polsat		
Video PID:	257	Audio PID:	258
PCR PID:	257	Service ID:	13101
FAV:	NoFav	TP ID	22
Video_Type:	MPEG1	Audio Type:	AC3 -