

55mm

55mm

Czujnik temperatury i wilgotności

Instrukcja Obsługi

FS2HT

*Należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem.

Wprowadzenie produktu

Ten produkt jest czujnikiem SMART do pomiaru temperatury i wilgotności, wykorzystującym technologię bezprzewodowej komunikacji ZIGBEE, która zużywa niewielką ilość energii. Urządzenie posiada stabilny i nowoczesny design. Dzięki wysokiej precyzji pomiaru temperatury i wilgotności, wbudowany sensor może zauważyć i przesyłać bieżące raporty wprost do zainstalowanej aplikacji na smartfonie. Produkt nadaje się do użytku w budynkach mieszkalnych, salach komputerowych, fabrykach, centach handlowych, hotelach, bibliotekach czy też w wielu innych miejscach.

Specyfikacja

Funkcjonalność

1. Napięcie zasilające: DC3V (bateria CR32450)

2. Pobór prądu w czasie czuwania: <= 10uA

3. Sieć: Zigbee 1.2/3.0

4. Zasięg komunikacyjny: <= 100m (w otwartej przestrzeni)

5. Temperatura pracy: od -15stC do 60stC

6. Wilgotność pracy: max 95%RHS

7. Wymiary: 60x60x20,8mm

• Usuń taśmę spod baterii, aby uruchomić urządzenie.

1

55mm

55mm

2

• Naciśnij przycisk "dodaj" ("+") w aplikacji, aby przejść do ustawień sieciowych.

3

• W czasie działania aplikacji należy wcisnąć przez 2 sekundy przycisk parowania (zgodnie z rysunkiem), następnie zapali się zielona lampka, w aplikacji pojawiają się wskazówki i nastąpi połączenie (niebieski punkt na rysunku oznacza miejsce parowania, zielony - lampka stanu sieci).

4

• Zdejmij folię zabezpieczającą i zainstaluj urządzenie w wybranym przez siebie miejscu.

5

Czujnik

Podstawa montażowa

• Należy zwrócić uwagę na sposób montażu podstawy (strzałka wskazuje górę podstawy). Następnie należy nasunąć urządzenie na podstawę.

1. Firma Ferguson Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego używania systemu Ferguson Smart Home.

2. Dołączone do urządzeń baterie nie są ich integralną częścią, nie podlegają reklamacji a producent nie bierze odpowiedzialności za ich prawidłowe działanie.

3. Deklarowany zasięg działania sieci ZigBee jest oparty na badaniach laboratoryjnych i dotyczy otwartych przestrzeni, należy pamiętać, że materiały wykorzystywane do budowy domów i mieszkań, grubość ścian i warunki pola elektromagnetycznego mogą mieć wpływ na znaczne ograniczenie zasięgu sieci.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

CE

RoHS

Available on the App Store

Google play

* do obsługi wymagany jest Ferguson Smart Hub, sprzedawany oddzielnie.