

# Czujnik Dymu GSM FS2SD-GSM

Stanowi element systemu Ferguson SmartHome. Może być używany samodzielnie.

**1 ROK**  
BEZPIECZEŃSTWA  
**GRATIS**



**GSM**

- Autonomiczny czujnik dymu
- Moduł GSM do powiadomień
- Nie wymaga osobnego zasilania (do 10 lat działania modułu wykrywania dymu na jednej baterii)
- Do 3 lat działania modułu GSM na jednej baterii
- Nie wymaga Wi-Fi/Ethernetu/Internetu
- Wykrywa dym powstający już w początkowej fazie pożaru
- Alarmuje użytkownika syreną i powiadomieniem na telefon
- Niewielkie rozmiary, nowoczesny design, mobilność, łatwość montażu
- Zgodność z normą EN14604

- Model: Czujnik Dymu GSM Ferguson FS2SD-GSM
- Czujnik przeciwpożarowy typu A: nie zawiera materiałów radioaktywnych
- Rodzaj sensora: optyczny
- Łączność: GSM
- Napięcie robocze: 3 V (bateria litowa CR123A/CR17335)
- Sygnalizacja akustyczna:  $\geq 85\text{dB}$  / 3m
- Temperatura pracy:  $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność pracy:  $\leq 95\% \text{ RH}$
- Sygnalizacja akustyczna: zgodna z normą ISO8201
- Montaż: montaż sufitowy (preferowany) lub montaż ścienny
- Zgodność z normą EN14604
- Wymiary:  $\Phi 149,5 \times \text{wys. } 46 \text{ mm}$

Chroni życie, ostrzega mieszkańców o pożarze sygnałem dźwiękowym, świeceniem diody i powiadomieniem na telefon (via aplikacja mobilna). Charakterystyczną cechą czujnika jest mobilność i łatwość montażu bez konieczności rozprowadzania instalacji kablowych oraz długie działanie bez konieczności wymiany baterii.



**Ferguson Cloud Services**

- zbieranie informacji z czujników dymu
- interpretacja informacji
- dystrybucja informacji do odbiorców

- Wbudowana karta SIM!
- Brak ukrytych kosztów!
- Bez dodatkowych opłat w Unii Europejskiej!



**Treesat.io friendly™**

## przykłady użycia

Czujnik idealnie nadaje się do zabezpieczania posesji, do których nie masz stałego dostępu. Dzięki zdalnym powiadomieniom w dedykowanej aplikacji natychmiast dowiesz się o niebezpieczeństwie.



Zadbaj o bezpieczeństwo miejsc szczególnie narażonych na ogień. Garaże, piwnice, strychy, budynki gospodarcze, instalacje przydomowe, altanki, altany - teraz są bezpieczne!



Grupując sensory, możesz łatwo administrować nawet bardzo dużymi wdrożeniami. Zarządzasz budynkiem? Możesz teraz bezpośrednio reagować na zagrożenia!



Budujesz lub wynajmujesz budynki mieszkalne lub mieszkania? Czujnik dymu GSM to doskonałe uzupełnienie zabezpieczenia domu lub mieszkania, dodatkowo sterowane przez Ciebie lub Twoją firmę. Bezpieczne miejsce jest cenniejsze!



5 907115 003436 &gt;

EAN: 5907115003436