

Ariva HDcombo

 **SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE**

 **AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE)**

 **SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE**

ENGLISH

POLSKI

DEUTSCH



STB

SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE

Firmware Update Via USB:

Warning: *Do not turn off the power during the update. This risks lasting damage to equipment.*

Warning: *It is not possible to load lower version firmware onto higher firmware version.*

- 1 Format your USB disk to FAT32 file system.
- 2 Download firmware from DOWNLOAD section of <http://www.ferguson-digital.eu/>.
- 3 Extract *.usb file from .zip archive and copy it to USB disk.
- 4 Power on receiver.
- 5 Insert USB disk to receiver's USB port.
- 6 Press USB button on RCU.
- 7 Select "Update" menu item.
- 8 Select proper firmware file and press OK.
- 9 Press RED button to confirm firmware upgrade.
- 10 Receiver will upgrade firmware by itself. The software upgrading takes a few minutes to be complete. Receiver will display the progress of updating. When the software is successfully upgraded, the receiver restart by itself.



Note: The software version can be checked on TV screen.

- 11 On remote control, press "MENU" button.
- 12 Go to "Settings" menu.
- 13 Select "System information" menu item.
- 14 Check "SW Version" (second line).

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE)

Aktualizacja przez USB:

Ostrzeżenie: Pod żadnym pozorem nie wyłączaj zasilania w trakcie aktualizacji. Grozi to trwałym uszkodzeniem sprzętu.

Ostrzeżenie: Nie jest możliwe wgranie niższej wersji oprogramowania na wyższą wersję.

- 1 Sformatuj dysk USB w systemie FAT32.
- 2 Pobierz oprogramowanie z sekcji DOWNLOAD na stronie <http://www.ferguson-digital.eu/>.
- 3 Wypakuj plik *.usb z archiwum .zip i skopiuj na dysk USB.
- 4 Włącz odbiornik.
- 5 Podłącz dysk USB do portu USB odbiornika.
- 6 Naciśnij przycisk USB na pilocie.
- 7 Wybierz "Aktualizacja" (🇬🇧 "Update").
- 8 Wybierz właściwy plik i naciśnij OK.
- 9 Potwierdź aktualizację oprogramowania naciskając CZERWONY przycisk pilota.
- 10 Odbiornik będzie samodzielnie aktualizował oprogramowanie. Process aktualizacji może zająć parę minut. Odbiornik będzie wyświetlał informację o postępie aktualizacji. Kiedy aktualizacja zostanie poprawnie ukończona odbiornik samodzielnie uruchomi się ponownie.



Uwaga: Wersje oprogramowania można sprawdzić w następujący sposób:

- 11 Naciśnij przycisk "MENU" na pilocie.
- 12 Przejdź do menu "Ustawienia" (🇬🇧 "Settings").
- 13 Wybierz pozycję menu "Informacje o systemie" (🇬🇧 "System information").
- 14 Sprawdź pozycję "Wersja oprogramowania" (🇬🇧 "SW Version") (druga linia).

SOFTWARE (FIRMWARE) UPDATE

Firmware Upgrade mit USB- Stick:

ACHTUNG: Schalten Sie keineswegs den Receiver aus oder trennen den USB- Stick während des Upgrade. Geräte- Beschädigung kann folge sein!

ACHTUNG! Es ist nicht möglich eine niedrigere Softwareversion zu laden.

- 1 USB- Speicher im FAT32-Dateisystem formatieren.
- 2 Neuste Software herunterladen (<http://www.ferguson-digital.eu/>. im Downloadbereich).
- 3 Die *.usb Datei aus dem .zip Archiv auspacken und auf USB -Speicher kopieren.
- 4 Receiver anschalten.
- 5 USB- Speicher im entsprechenden Receiver- Port reinstecken.
- 6 USB- Taste an der Fernbedienung betätigen.
- 7 Wählen Sie bitte "Update" (🇬🇧 "Update").
- 8 Wählen Sie bitte jetzt die richtige Software-Datei und betätigen Sie die OK- Taste.
- 9 Bestätigen Sie mit der ROTEN Taste ("Upgrade").
- 10 Ihr Ferguson- Receiver führt jetzt den Update- Vorgang durch. Das dauert einige Minuten, der Fortschritt wird am Bildschirm angezeigt. Wenn alles gut gelaufen ist, sehen Sie am Bildschirm: "Fertig. NEUSTART!" und Das Gerät starten von selbst neu.



Info: So können Sie die Softwareversion Ihres Receivers selbst prüfen:

- 11 Betätigen Sie die "MENU" Taste an der Fernbedienung.
- 12 Gehen Sie zu "Settings" (🇬🇧 "Settings").
- 13 Wählen Sie bitte "Produkt Info" (🇬🇧 "System information").
- 14 In der Position "Firmware" (🇬🇧 "SW Version") können Sie die Softwareversion jederzeit ablesen.