




AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA (FIRMWARE) – ARIVA T70

Ferguson oferuje możliwość uaktualnienia oprogramowania odbiornika Ariva za pomocą przenośnych pamięci USB. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania odbiornika zazwyczaj pracują lepiej. Jakie zmiany są wprowadzone zależy od oprogramowania którym aktualizujesz, jak również oprogramowania znajdującego się obecnie w odbiorniku. Aktualizację odbiornika wykonuje się samodzielnie.

Przy aktualizacji potrzebna będzie pamięć USB sformatowana jako FAT! Nie ma możliwości aktualizacji z pamięci USB sformatowanej jako NTFS.

1. Rozpakuj archiwum ZIP i skopiuj plik .BIN (.AP w przypadku Arivy T60) do głównego folderu pamięci USB.
2. Włącz odbiornik i włóż pamięć USB do portu USB
3. Na pilocie należy nacisnąć przycisk "MENU".
4. Przejdź na stronę "Narzędzia" (Tools)
5. Naciśnij OK na pozycji "aktualizacja przez USB" (USB upgrade).
6. Wybierz plik z oprogramowaniem
7. Naciśnij "OK".
8. Aktualizacja oprogramowania może zająć parę minut.



9. Kiedy proces aktualizacji się zakończy odbiornik ponownie się uruchomi.
10. Następnie należy przywrócić ustawienia fabryczne (Menu Narzędzia > Przywróć ustawienia fabryczne).

Uwaga: Wersję oprogramowania można sprawdzić w następujący sposób: Na pilocie należy nacisnąć przycisk "MENU". Przejdź na stronę "Narzędzia" (Tools) Naciśnij OK na pozycji "informacja" (Information). Wersja oprogramowania zawarta jest w drugiej linii - "oprogramowanie" (SW Version)