

Bedienungsanleitung

Wi-Fi IR Transmitter FS1R

Sehr geehrter Kunde,
danke für die Ferguson Auswahl. Wir hoffen,
dass unser Produkt Ihr Leben intelligenter
machen wird. Starten Sie Ihre Erfahrungen mit
intelligentes Gebäude mit die Geräte von Firma
Ferguson.

Produkt Eigenschaften

- Wi-Fi Netzunterstützung
- Intelligente Web Konfiguration, einfachen Zugriff auf Einstellungen;
- Sofortige Reaktion über den Status der Geräte in der Anwendung;
- Das Gerät unterstützt bis zu 15 Geräte IR;
- Die Anwendung unterstützt bis zu 20 Fernbedienungen Wi-Fi IR;
- Automatische Konfiguration der Fernbedienung IR
- Szenen Unterstützung
- Einfache Installation: auf einem Tisch, Wand oder Decke.

Box Inhalt

- Intelligentes Fernbedienung Wi-Fi IR x 1 Stck.
- Micro-USB-Kabel x 1 Stck.
- Eine Reihe von Befestigungsstiften x 1 Stck.
- Bedienungsanleitung x 1 Stck.

Produktspezifikationen

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Versorgungsspannung: | DC 5V 1A |
| IR | 38KHz |
| Material | High transmittance PC+stainless steel |
| WLAN-Standard: | Wi-Fi 2.4GHz b/g/n |
| Funkfrequenz: | 2.412-2.484GHz |
| Sicherheitstyp: | WEP/TKIP/AES |
| Sicherheitsmechanismus: | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Stromverbrauch: | ≈ 0.3W |
| Arbeitstemperatur: | -20~60°C |
| Arbeits Luftfeuchtigkeit: | ≤80% |

Achtung!
Das Gerät sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Installieren Sie das Gerät nicht in den Badezimmern.

Anwendung Download

Laden Sie die App "WIWO" aus dem App Store (iOS) oder Google Play (Android).

Konfiguration

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Warten Sie, bis die LED blinkt schnell rot, und halten Sie dann die Reset-Taste gedrückt bis die LED beginnt schnell blau zu blinken.

Wenn nach dem Start wird das Gerät nicht schnell rot blinken, bitte halten Sie die Reset-Taste so lange, bis die LED blinkt schnell rot.

- Geben Sie die Wi-Fi-Einstellungen des Geräts ein und verbinden Sie sich mit Netzwerk "WIWO-Allone."
- Starten Sie die Anwendungen "WIWO"
- Klicken Sie auf Symbol " ", dann wählen Sie "more" und "AP Configuration".
- Wählen Sie Wi-Fi Netz, mit die wollen Sie intelligentes Fernbedienung Wifi IR verbinden. Geben Sie das Wi-Fi Passwort WiFi ein.
- Wählen Sie "OK"
- Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird das Gerät neu starten.

Gerätes Management

Sie können die hinzugefügte Geräte bearbeiten, umbenennen, sperren / entsperren oder entfernen.

Lernmodus

Halten Sie die ausgewählte Taste in die Anwendung (die Taste geht in den Lernmodus), und drücken Sie dann die Taste auf Ihrer alten Fernbedienung und richten Sie ihn zu die intelligentes Fernbedienung Wi-Fi IR.

Szenen

Geben Sie die "Szene" um die mehrere Geräte hinzufügen und die Szene zu einrichten.

Werkseinstellungen

- Werkseinstellungen wiederherstellen: Schließen Sie Smart-Remote-Wi-Fi IR an die Stromversorgung, halten Sie die Reset-Taste, bis die LED blinkt schnell in rot (ca. 5 mal pro Sekunde).
- Konfiguration: Schließen Sie Intelligentes Fernbedienung Wi-Fi IR zum Stromversorgung an, drücken Sie die Reset Taste solange, bis die LED blinkt schnell in blau (ca. 5-mal pro Sekunde).

Blinken Bezeichnung

| Leuchten Art | Status |
|---|--|
| Rot durchgehend | IR Lernen |
| Schnelle blinken in blau (ca.. 5-mal pro Sekunde) | Modus AP |
| Blau durchgehend | Verbindung an einen WiFi-Router |
| Langsame blinken in blau | Mit Wi-Fi und Cloud verbindet |
| Langsame blinken in violett | Mit Wi-Fi verbindet aber mit Cloud nicht verbindet |

Achtung:
Intelligentes Fernbedienung Wi-Fi IR geht nach eine Minute in die Schlafpause.

Installationsmodus

Einstellung auf dem Top

Montage an die Wand

Montage auf die Decke

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Beachten Sie immer die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

- Um Risiken zu vermeiden, öffnen Sie NEMALS selbst das Gehäuse! Entfernung vom Garantiesiegel gefährdet die Garantie! Jegliche Reparaturen sollten nur vom Ferguson-Service durchgeführt werden.
- Schützen Sie das Gerät während Stürms, Naturkatastrophen und vor dem Reinigen oder längerer Abwesenheit zu Hause vom Netz aus. Hersteller-Garantie haftet nicht bei Blitzeschlägen.
- Nicht in direkter Sonneneinstrahlung aufstellen. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Vermeiden Sie es, den Receiver in Bereichen mit ungenügender Belüftung aufzustellen, die Lüftungslöcher immer freihalten.
- Wenn Sie den Empfänger zu einem Raum mit anderer Temperatur bringen (heißer oder kühler als zuvor), warten Sie bitte ca. 1 Stunde bis Sie ihn ins Netz anschließen, sonst kann es zur Beschädigung kommen.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Blumen, Vasen, auf das Gerät. Vermeiden Sie das Aufsteigen Nahe an Wasserquellen, wie etwa Aquarien. Fassen Sie das Gerät oder die Kabel NEMALS mit feuchten Händen an!
- Es dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gestellt werden (Überhitzung und Empfangsstörungen drohen). Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät. Kleine Kinder bitte fernhalten!

Trennen Sie bitte das Gerät vom Netz vor dem Pflegen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes weiches Tuch, evtl. leicht mit Seifenwasser befeuchtet. Sprühen Sie Reiner niemals direkt auf das Gerät. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten, die die Oberfläche des Gerätes beschädigen könnten (Lötlösung, etc.).

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine gut erreichbare 230V ~50Hz Netzsteckdose an.
- Schließen Sie keine Signalkabel an, wenn das Gerät unter Spannung steht, keine beschädigte Kabel benutzen, BRANDGEFAHR!

SOFTWARE ZUM DOWNLOAD
Ferguson hat alle verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt und versichert, die möglich neueste Software zu liefern. Ferguson hält sich das recht vor, Änderungen in der Receiversoftware ohne Grundlage und ohne frühere Ankündigung vorzunehmen. Aktuelle Softwareversion gibt es zum Downloaden unter der Internetadresse: <http://www.ferguson-digital.eu> (im Bereich „download“). Sie können auch einen RSS-Feed einstellen.

ÜBER DIESES HANDBUCH

Die Firma Ferguson Sp. z o.o. hat alle ihr verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt um über seine Produkte bestmöglich aktuelle Informationen zu liefern. Die Firma Ferguson Sp. z o.o. gibt keinerlei Gewährleistung und lehnt jegliche Forderungen mit dem Inhalt dieses Handbuchs verbunden ab. Die hier enthaltenen Informationen dienen nur als Hinweise für die tägliche Benutzung und Wartung des Receivers.

Die Firma Ferguson Sp. z o.o. hält sich das Recht vor, Änderungen, Korrekturen, Verbesserungen in diesem Handbuch ohne Grundlage und ohne frühere Ankündigung zu machen. Neueste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: <http://www.ferguson-digital.eu> Sie können einen RSS Feed einstellen.

BENUTZTE SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

- Risiko vom elektrischen Schock-ABDECKUNG NICHT ÖFFNEN! Dieses Symbol sagt Ihnen, das Sie den Receiver nicht selbständig öffnen dürfen. Die Box darf nur vom Fachdienst geöffnet werden!
- Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Abgeräte nicht über Ihren Hausmüll! Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Abgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
- Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
- Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.
- Das „CE“ Zeichen. Dieses Zeichen bedeutet die Konformität Ihres Gerätes mit den europäischen Richtlinien: 2006/95/EC (betreffs elektromagnetischen Kompatibilität, Niederspannungsrichtlinie und ihre Ergänzungsrichtlinien), 2004/108/EC (Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit und ihre Ergänzungsrichtlinien).
- Ferguson Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass das Gerät die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.deklaracje.ferguson.pl. Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt.
- Symbol der doppelten Isolierung. Dieses Symbol sagt Ihnen, das Ihr Receiver elektrisch sicher für den normalen Gebrauch ist, wie im Kapitel „Sicherheitshinweise“ beschrieben.
- Warnung vor heißer Oberfläche VORSICHT! HESSE OBERFLÄCHE. NICHT ANFASSEN! Die Oberseite über dem inneren Kühlkörper könnte heiß werden, wenn dieses Produkt dauerhaft betrieben wird. Berühren Sie keine heißen Bereiche, hier besonders um die Kennzeichnung „Warnung vor heißer Oberfläche“ und die Oberseite.