

# Multipurpose Sensor FS1MP



- Sensor de apertura/cierre
- Tecnológica inalámbrica
- Tamaño pequeño, instalación rápida y fácil

El sensor multiuso es capaz de reconocer el estado de apertura y cierre de las puertas, ventanas, portillos o puertas de garajes y pasa la notificación a través de Smart Hub directamente a tí. El tamaño y peso pequeño, la comunicación inalámbrica en el sistema ZigBee permiten el montaje muy fácil y garantizan la movilidad del sensor. El consumo mínimo de energía asegura su trabajo con sólo una batería hasta dos años.

- Operating voltage: DC3V (2 x AAA Battery)
- Standby current:  $\leq 5\mu A$
- Interconnection mode: ZigBee HA 1.2 network construction
- Wireless networking distance: 100m (open area)
- Working environment:  $-10^{\circ}C - +50^{\circ}C$
- Ambient humidity: max 95% (no condensation)
- Dimensions: 60\*30\*12.5mm



Instalar el buceo por su cuenta, sin necesidad de especialista. Instalación fácil y no invasiva en una pared, techo o cualquier superficie. Con las gradas articuladas, instalación de equipos es muy simple y rápida de realizar.



5 907115 002675

EAN: 5907115002675

