

DVD-Player mit Karaoke-Funktion



multiregion



DVD | karaoke | FullHD | USB

- Karaoke-Funktion
- Eingebauter Dolby-Digital-Codec
- MTK1389G-Chipsatz
- HD870A Objektiv
- Audio: 5.1CH, 2.0CH, COAXIAL, YUV
- Video: DV-OUT, CVBS, S-Video, SCART
- USB- & SDCARD-Unterstützung
- Unterstützung für Multimedia
- Unterstützung von Untertiteln
- Menüsprachen: Polnisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch

Zubehör:

- Fernbedienung
- Handbuch



### Eingänge/Ausgänge



Rückwand

1. HDMI mit HDCP
2. Karaoke S/PDIF-Digital-Audioausgang
3. Komponente (Y, Pb, Pr)
4. SCART
5. S-Video
6. RCA (Cinch) Video
7. 2x RCA (Cinch) analoger Stereo-Audioausgang
8. 6x RCA (Cinch) analoger Audio 5.1 Ausgang



Frontplatte

1. USB 2.0
2. Speicherkartenleser (SD/MMC/MS)
3. 2x Jack für Karaoke-Funktion

### Fernbedienung

Der Regent D-1000 karaoke wird mit einer äußerst komfortablen und intuitiven Fernbedienung, der RCU D-1000k, geliefert. Diese Fernbedienung liegt perfekt in der Hand und ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen des Players bequem zu bedienen.



**Farbe:** schwarz  
**EAN:** 5907115003702  
**Verpackung:** 10 Stck.

### Technische Daten

Prozessor	Mediatek MT1389g
Gehäuse	Schwarz, Metall. Auf der Rückseite befinden sich eine Reihe von AV-Anschlüssen, auf der Vorderseite ein USB-Anschluss und ein Speicherkartenleser. Das Display und der Infrarotsensor befinden sich an der Vorderseite des Players.
Steckverbinder	HDMI-Ausgang (bis zu 1080p 60Hz) Komponenten-Videoausgang (YPbPr) Composite-Video-Ausgang (CVBS) Stereo-Audioausgang (analog, 2x Chinch) und 5.1 Digitaler Audioausgang (elektrisch) HOST USB 2.0-Anschluss (Stromversorgung >500mA) SD-Speicherkartenleser Mikrofoneingang Buchse 6,3 mm
Formate von externen Laufwerken mit USB-Anschluss	FAT16, FAT32; nicht mehr als 2TB; GPT-Partitionstabellen werden nicht unterstützt.
Unterstützte Videoformate (Container)	DVD-Video VOB MPEG-1/2 PS (MPG) MPEG-4 Teil 14 (MP4) AVI OGM DivX 3-6
Unterstützte Video-Codecs	XVID (außer 3 Warp-Punkt-GMC) MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 ASP Die maximal unterstützte Videoauflösung beträgt 720x576
Unterstützte Audioformate	MPEG audio (MP1, MP2, MP3) M4A und andere
Unterstützte Audiocodecs	Dolby Digital (AC3) MP1, MP2, MP3 Vorbis DTS - ausgestrahlt auf digitalen Ausgängen (Passthrough) und anderen
Unterstützte Untertitelformate	Volle Unterstützung von Untertiteln mit polnischen Zeichen TXT (TMplayer) SRT (SubRip) SMI (Sami) SUB (MicroDVD, SubViewer2) SSA (Sub Station Alpha) ASS (Advanced Sub Station Alpha) MPL (MPL2) Alle Untertitel werden in ihren nativen Erweiterungen unterstützt. Code Pages CP1250, CP1251, CP1252, UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-2, ISO-8859-5, ISO-8859-15 SUB+IDX (bitmapowe)
Unterstützte Bildformate	JPEG, HD JPEG (Baseline)
Textdatei-Viewer	Unterstützte Formate: .mpl .srt .smi .sub .ssa .ass Schriftarten: DOS CP437, normala, mala
Spannungsversorgung	Spieler: AC 100~240 V Spannungsversorgung für die Fernbedienung: zwei AAA-Batterien
Abmessungen	(B x T x H) 360 x 125 x 48 mm